

Simaran

- نوع محصول: مرکز کنترل، دزدگیر، دزدگیر اماکن
- رنگ: سفید
- صفحه کلید: دارد
- زون با سیم: ۴ عدد
- زون ۲۴ ساعته: دارد
- ماژول سیم کارت: دارد
- گارانتی ۲۴ ماهه سیماران
- صفحه نمایش: LCD کاراکتری
- نوع ورودی تماس: سیم کارتی
- سیستم هشدار سیگنال مزاحم: دارد
- زون بی سیم: ۱ عدد (با قابلیت گسترش)
- خروجی AUX: یک عدد جهت تغذیه تجهیزات
- حالت نیمه فعال و دینگ دانگ و تأخیری: دارد
- حافظه تلفن: ۲۰ حافظه تلفن (GSM - SMS)
- خروجی قابل کنترل با پیام کوتاه و صوتی: ۲ عدد
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه: مدار سیرن، اسپیکر، باتری، ماژول چشمی
- کنترل هوشمند دستگاه: از طریق تماس، پیامک و نرم افزار IOS و Android

اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com

تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51

مرکز کنترل سیماران مدل SM-SG6420



Order No: SM-SG6420

Simaran

راهنمای سریع صفحه کلید:

ریست کردن دستگاه، وارد کردن و مشاهده شماره تلفن	MEM
مشاهده و شارژ سیم کارت	CHECK
ضبط و پخش صدا	ENTER
تایید و ذخیره سازی، تنظیم سطح امنیت (3 ثانیه نگه دارید)	MESSAGE
تنظیم مدت زمان آژیر (3 ثانیه نگه دارید)	1
تنظیم نوع تک آژیر (3 ثانیه نگه دارید)	3
تغییر رمز دستگاه (3 ثانیه نگه دارید)	4
مشاهده میزان آنتن دهی	0
بازگشت به منو قبل، مشاهده سریال دستگاه	*

مرکز کنترل سیماران مدل SM-SG6420

راهنمای سریع ریموت:

افزودن (ست کردن) ریموت	+ SET REMOTE یا B + SET REMOTE	در صورتی که هنگام ست کردن به جای دکمه B یا دکمه دیگری را فشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی ندارد و باید ریموت پاک و مجدداً ست شود.
فعال (مسلح)	A یا	تمامی زون ها فعال می گردد.
غیرفعال (غیر مسلح)	B یا	تمامی زون ها غیر فعال می گردد.
نیمه فعال / (پارت زون)	C یا	زون های ۱، ۲ و ۵ فعال می گردد.
فرمان لحظه ای OUT3	D یا	این خروجی به مدت ۲ ثانیه ولتاژ منفی میدهد برای درب باز کن یا کنترل وسایل دیگر قابل استفاده است.
حالت دینگ دانگ (زون ۱)	B + D یا D + SET REMOTE	در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدا در بلندگوی داخلی پخش گردد. در بعضی مدل ریموت های آنتن دار حالت دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه B و D فعال و غیر فعال می شود.
حالت ۲۴ ساعته (زون ۴)	D + SET REMOTE یا D + SET REMOTE	در صورت تحریک این زون در حالت فعال یا غیر فعال دستگاه شروع به آلام و برقراری تماس می کند.
LED - ARM	+ SET REMOTE یا C + SET REMOTE	در صورت فعال شدن دزدگیر OUT1 ولتاژ منفی می دهد و با غیر فعال شدن آن، این ولتاژ قطع می شود.
افزودن ریموت اضطراری	SET REMOTE + SET PIR + یکی از دکمه های ریموت به دلخواه	در صورت فشردن هر یک از دکمه های ریموت اضطراری در هر دو حالت فعال و غیر فعال دستگاه شروع به آلام و برقراری تماس می کند.



Order No: SM-SG6420

Simaran

راهنمای سریع زون:

قابلیت زون	دینگ دانگ	نیمه فعال	24 ساعته	بی سیم
شماره زون	زون 1	زون 1، 2، 5	زون 4	زون 5

شماره زون	روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
زون 1	جامپر D0 خالی و جامپر D1 سمت L
زون 2	جامپرهای D0 و D1 خالی
زون 3	جامپر D0 سمت H و جامپر D1 سمت L
زون 4	جامپر D0 سمت L و جامپر D1 خالی
زون 5	جامپر D0 سمت H و جامپر D1 سمت H

مرکز کنترل سیماران مدل SM-SG6420

- ترمینال باتری [BAT]: بادقت در رعایت جهت، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است.
 - AUX (13V): تغذیه کلیه چشمی‌ها با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز دو آمپر است. (این دستگاه دارای دو خروجی AUX است)
 - خروجی برای آژیر [SIR]: اگر از آژیر استفاده می‌کنید، سیم‌های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.
 - خروجی برای بلندگوها [SP]: بلندگوها را به طور موازی (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) به ترمینال SP وصل کنید، در صورت نیاز به بلندگوی بیشتر لازم است از برد آژیر بیرونی استفاده نمود.
 - زون‌ها [Z1, Z2, Z3, Z4, Z6]: تمامی زون‌ها به صورت د (NORMALLY NC (CLOSED می‌باشند. یعنی اتصال بین 2 پایه بسته است و در صورت باز شدن این مسیر دستگاه شروع به آلازم می‌کند. در صورت اتصال بیش از 1 سنسور به زون، سنسورها باید به صورت سری به هم متصل شوند.
 - خروجی‌ها [OUT1 - OUT2 - OUT3]: از خروجی‌های دستگاه می‌توان برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ و کولر استفاده نمود، بدین صورت که میتوان از طریق تماس و یا نرم‌افزار، وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد. OUT1: این خروجی 2 حالت دارد که فقط می‌تواند در یکی از حالتها استفاده گردد.
- حالت اول: در این حالت به‌عنوان یک خروجی آزاد عمل می‌کند.
- حالت دوم: (LED-ARM) در این حالت با فعال شدن دزدگیر، خروجی ولتاژ منفی می‌دهد و یا غیرفعال شدن دزدگیر، این ولتاژ منفی قطع می‌شود.
- OUT 3: این خروجی علاوه بر تماس و نرم‌افزار با ریموت به صورت لحظه‌ای هم قابل کنترل است. (توسط دکمه ریموت، به صورت لحظه‌ای ولتاژ منفی می‌دهد)



Order No: SM-SG6420